

SAUVELEC 10-480-L

Boîtier d'énergie sur éclairage public à recharge nocturne
480Wh disponible par jour

Logements
batteries

Bornier
secteur



> Les deux packs batteries
sont identifiés et appariés
avec l'équipement
> Ne pas mélanger

Raccordement:

- > batteries dans leurs logements
- > sécurisez les avec les liens
- > connectez batterie
- > arrivée secteur sur bornier Bleu/Gris/Vert-jaune
- > caméras sur switch
- > antenne sur injecteur passif

Mise en service:

- > enclencher les disjoncteurs
- > enclencher les porte-fusibles



Injection
passive POE
24V pour
antenne


Injection
passive POE
54V caméra



NOTICES



> Ne pas intervertir antenne et caméra
> Risque de destruction



LEDs:
R: rouge
V: verte
J: jaune

Led rouge	pulse	le coffret ne fournit pas d'énergie: la batterie est vide
Led verte	allumée	l'énergie est fournie par le coffret
	éteinte	le coffret ne fournit pas d'énergie
Led jaune	clignotante	la tension de batterie est comprise entre 10,6V et 12,4V



> L'éclairage public doit être en route au
moins 8 heures par nuit
> Ce produit n'est pas un onduleur