

SAUVELEC 30-1080-L

Boîtier d'énergie sur éclairage public à recharge nocturne
1200Wh disponible par jour

Disjoncteur
parafoudre


Bornier
secteur



Disjoncteur
général

Switch POE
pour
caméras

Fusible
batterie
10x38 16A



Raccordement:

- > baisser disjoncteur général
- > ouvrir fusible batterie
- > batterie dans son logement
- > connectez batterie
- > arrivée secteur sur bornier Bleu/Gris/Vert-jaune
- > caméras sur switch POE
- > antenne sur injecteur passif

Mise en service:


- > fermer le porte-fusible
- > monter le disjoncteur général



NOTICES



Injection
passive POE
24V pour
antenne



LEDs:

R: rouge V: verte J: jaune

Led rouge	pulse	le coffret ne fournit pas d'énergie: la batterie est vide
Led verte	allumée	l'énergie est fournie par le coffret
	éteinte	le coffret ne fournit pas d'énergie
Led jaune	clignotante	la tension de batterie est comprise entre 10,6V et 12,4V



- > L'éclairage public doit être en route au moins 8 heures par nuit
- > Ce produit n'est pas un onduleur